

Web 認証の設定

●Web 認証を行う前に

Web 認証を行うには E-mail にてご連絡致しました Web 認証シリアルコードが必要です。

[注意事項]

※インターネットに接続されている環境でご利用下さい。

※1種類のシリアルコードに対し、PC1台のみ登録可能です。

●Web 認証を行う


認証手順は使用しているプロテクトモジュールのバージョンにより異なります。プロテクトモジュールのバージョンは、各製品の「ヘルプ」の「バージョン情報」を開き、「主要モジュールのバージョン一覧」の「F8Protect」からご確認いただけます。




■F8Protect ver.6 以降の場合

1.製品を起動します。

製品起動時、下記のようなプロテクト確認ダイアログが表示される場合は、[OK]ボタンをクリックして次の手順に進んで下さい。



2. [ヘルプ]→[バージョン情報]をクリックします。



3.[ライセンス情報]タブをクリックします




4. 認証モードを[Web]に設定します



※社内でプロキシサーバを設置されている場合


プロテクトモードを「Web」に設定した後、「詳細」ボタンをクリックしてプロキシサーバの設定を行ってください




5. [認証実行]をクリックします




6.[OK]をクリックします



7. E-mail に記載されているコード等を入力し、



8. 認証に成功すると状態が[認証済]になります



■F8Protect ver.5 以前の場合

1. 製品を起動します。

製品起動時、下記のようなプロテクト確認ダイアログが表示される場合は、
[キャンセル]ボタンをクリックしてください。




2. 下記の手順で、設定を Web 認証に切り替えて下さい。

製品のバージョンなどにより切り替え方法がやや異なる場合がございます。

パターン 1 :

① [ヘルプ] → [通常/Web 認証切り替え] → [Web 認証モード] を選択。




② バージョン情報ダイアログが表示されます。表示されない場合、
[ヘルプ] → [バージョン情報] を選択して、手動でダイアログを開いてください。



ダイアログの[認証を行う]にチェックし、[閉じる]ボタンをクリックします。

③ Web 認証ダイアログが表示されます。

認証製品の選択ダイアログが表示されましたら、製品を選択して [確定] ボタンを押してください。



続いて表示される画面で[Web 認証を行う]ボタンを押すと、以下のような画面になります。

FORUM8 製品アクティベーション

以下の入力欄を全て入力し、「次へ」を押してください。

管轄: T (東京)

ユーザコード: 00000

製品シリアルコード: abcd-1234-efgh-5678

枝番号: 001

プロテクト種別: 通常

次へ

閉じる

ここで、E-mail に記載されているコード等を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

④[アクティベーション開始]ボタンをクリックします。

FORUM8 製品アクティベーション

アクティベーション開始するに、ボタンを押してください。

アクティベーション開始

<< 戻る


閉じる

- ⑤ 認証に成功すると、製品が起動します。
[ヘルプ]→[バージョン情報]で確認できます。




パターン 2 :

- ① [ヘルプ]→[ハードキー/Web 認証切り替え]を選択。



- ② Web 認証確認ダイアログが表示されます。[はい]をクリック。



③. FORUM8 製品アクティベーションダイアログが表示されます。

ダイアログが表示されない場合は[ヘルプ]→[バージョン情報]を選択。

[認証を行う]にチェックし、[閉じる]ボタンをクリックします。

Web 認証ダイアログが表示された後は、パターン 1 の③～⑤と同様の手順で認証を行ってください。

※社内でプロキシサーバを設置されている場合

F8Protect ver.3.00.05 よりプロキシサーバへの対応を行いました。

プロキシサーバ設定ソフトウェアで設定を行いますと Windows のカレントユーザに対してプロキシの設定を行います(後述の弊社ホームページより本ツールがダウンロード可能ですのでご利用くださいませ。<http://www.forum8.co.jp/download/faxactiv-down.htm>)。プロキシに対応した弊社 Web 認証製品を複数インストールされている場合、それら全てに対して同一の設定が使用されます。

設定用ツールは以下のような画面になります。



HTTP PROXY を使用する：プロキシ経由で接続する場合チェックします

ホスト名：プロキシサーバのアドレスを記入します

アカウント、パスワード：

プロキシサーバの使用時に認証が必要な場合に記入します

認証が不要な場合空欄になります。

BASIC 認証にのみ対応しております。

ポート番号：プロキシサーバへの接続に使用するポート番号を記入します

■Web 認証時の主なエラーメッセージ

「入力された値のいずれかに誤りがあります」

製品シリアルコードなどが間違っていて入力されている可能性があります。

入力した内容を確認し、再度認証を行ってください。

「**Socket Error**」

「**Connection Refused**」

ご利用のパソコンがインターネットに接続されていない可能性があります。

ブラウザを起動し、インターネットに接続しているかをご確認ください。

プロキシサーバをお使いの場合は、プロキシサーバの設定を行って下さい。

※Web 認証が正しく行えない場合

Web 認証時にエラーが発生し正しく認証できない場合、当社の Web 認証 Q&A に記載しております別の認証方法をご使用いただくことが出来ます。

Q&A のページには、弊社ホームページ(<http://www.forum8.co.jp/>)の「サポート」→「Q&A」→「Web 認証」の順にお進みください。

Web 認証 Q&A

<http://www.forum8.co.jp/faq/webactivqa.htm>

こちらの Q1-2 に記載しております方法をご確認ください。

ただし、認証情報の発行までに別途お時間を頂くことをご了承ください。

また、こちらの方法で発行しますシリアルコードは原則的に半年の期限付きシリアルとなっております。お客様が元々購入されたライセンスの期限内に、使用期限が切れました場合、再度認証に関する申請を行っていただきましたら新たなシリアルを発行いたします。